

空白のページマスタを指定

ページマスタの出現条件を設定するための `<fo:conditional-page-master-reference>` には `blank-or-not-blank`、`odd-or-even`、`page-position` のプロパティを設定できます。このうち `blank-or-not-blank` は、実際のコンテンツを含むページを生成するか `break-before="odd-page"` や `force-page-count="end-on-even"` などのプロパティ値の条件を満たすために空白ページを生成するかを示します。`blank-or-not-blank` へは値として `blank` (プロパティの条件を満たすために生成される空白ページ)、`not-blank` (コンテンツが含まれるページ) または `any` (常に選択可能なページ) が指定できます。既定値は `any` です。空白ページに使用するページマスタを選択する場合を除き、通常 `blank-or-not-blank` は省略されます。

このサンプルには 1 ページ分のテキストしかありませんが `force-page-count="3"` ⁽¹⁾ が指定されており、ページ数を 3 で強制します。この制約を満たすために空白が 2 ページ生成されます。

空白ページと非空白ページは、別々のページマスタを `<fo:conditional-page-master-reference>` へ指定します。空白ページのページマスタは背景を青色としています。さらに `<fo:region-before region-name="blank-text">` で空白ページ専用のヘッダ領域を作成し `<fo:static-content flow-name="blank-text">` で出力するテキストを指定しています。

(1) `force-page-count` の数値指定は AH Formatter の拡張機能のひとつです。詳しくはマニュアルの [force-page-count](#) をご参照ください。

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank