

三重線の枠線と太さ

[axf:border-triple-thickness](#) により三重の枠線 `border-style="triple"` の太さを指定できます。指定は `axf:border-triple-thickness="3pt 1pt 3pt 1pt 3pt"` のように行い、値は、順に 外側の線幅、間隔、中側の線幅、間隔、内側の線幅 となります。値が省略されたときは、直前の値と等しい値とみなされます。負値は指定できません。三重の枠線と太さの指定は Antenna House Formatter V7.3 から利用いただけます。

```
border="triple 15pt" axf:border-triple-thickness="1"
```

```
border="triple 15pt" axf:border-triple-thickness="1pt"
```

```
border="triple 15pt" axf:border-triple-thickness="1pt 3pt"
```

```
border="triple 15pt" axf:border-triple-thickness="1pt 3pt 1pt 3pt 1pt"
```

```
border="triple 15pt" axf:border-triple-thickness="3pt 1pt 3pt 1pt 3pt"
```