

波枠線と形状

`border-style="wave"` により波形状の枠線を指定できます。指定は `axf:border-wave-form="10 3pt"` のように行い、ひとつまたはふたつの値を指定できます。値は順に波長、線幅となります。値は、`number` または `length` または `auto` を指定できます。`number` は、枠線の幅に対する比率となります。値が省略されたときまたは `auto` のときは、それぞれ 6、0.125 とみなされます。負値は指定できません。波枠線と形状の指定は Antenna House Formatter V6.3 から利用いただけます。

`border-style="wave"`

`border-style="wave" axf:border-wave-form="auto"`

`border-style="wave" axf:border-wave-form="6 0.125" (= auto)`

`border-style="wave" axf:border-wave-form="2"`

`border-style="wave" axf:border-wave-form="5"`

`border-style="wave" axf:border-wave-form="10"`

`border-style="wave" axf:border-wave-form="10 3pt"`

`border-style="wave" axf:border-wave-form="10 5pt"`